

【TP,TP/Dシリーズ】仕様

仕様/形名		TP07-5D	TP018-3D	TP035-2D
出力電圧範囲(VDC)		0~7	0~18	0~35
出力電流範囲(ADC)		I _o ~5	I _o ~3	I _o ~2
定電圧リップル(r.m.s.)		1mV		
定電流リップル(r.m.s.)		3mA		
最大入力電力(約VA)		130	145	165
寸法本体(最大値)	(W)mm	105	105	105
	(H)mm	130(149)	130(149)	130(149)
	(D)mm	230(264.5)	230(264.5)	230(264.5)
重量(約)kg		3.7	3.6	3.7
形状		TP-M	TP-M	TP-M
指示計器	出力電圧計(V)	7.00	18.00	35.0
	出力電流計(A)	5.00	3.00	2.00
価格(¥)		57,000	54,500	57,000

仕様/形名		TP070-1D	TP0120-06	TP0120-06D	TP0250-03D	TP0360-022D	TP0650-01	TP0650-01D
出力電圧範囲(VDC)		0~70	0~120		0~250	0~360	0~650	
出力電流範囲(ADC)		I _o ~1	I _o ~0.6		I _o ~0.3	I _o ~0.22	I _o ~0.1	
定電圧リップル(r.m.s.)		1mV			5mV			
定電流リップル(r.m.s.)		1mA						
最大入力電力(約VA)		280					210	
寸法本体(最大値)	(W)mm	105	105		105	105	105	
	(H)mm	130(149)	130(149)		130(149)	130(149)	130(149)	
	(D)mm	302(336.5)	302(336.5)		302(336.5)	302(336.5)	366(400)	
重量(約)kg		5.2	5.4		5.3	5.4	6.1	
形状		TP-L	TP-L		TP-L	TP-L	TP-LL	
指示計器	出力電圧計(V)	70.0	アナログ	120.0	250	360	アナログ	650
	出力電流計(A)	1.000	アナログ	.600	.300	.220	アナログ	.100
価格(¥)		66,000	47,000	67,000	68,000	69,000	74,000	89,000

※最小電流設定値I_oは最大出力電流値をI_{max}とすると、0~I_{max}×3×10⁻²Aの範囲にあります。



この製品についてのお問い合わせは[こちら](#)をクリック

株式会社 高砂製作所

